## CA6681 LOCAT-N

### LOCALISATOR VOOR KABELS EN KRING INDENTIFICATOR
### LOCALISATEUR DE CÂBLES ET IDENTIFICATEUR DE CIRCUITS

**Op het blote oog onzichtbare kabels lokaliseren!**
De uit een emitter en een ontvanger bestaande LOCAT N geeft op digitale wijze, visueel en d.m.v. geluid aan of er kabels of leidingen aanwezig zijn, om het spoor op intuïtieve wijze te kunnen volgen.

**Localiser les câbles invisibles à l'oeil nu !**
Composé d'un émetteur et d'un récepteur, le LOCAT-N indique, sous forme numérique, visuelle et sonore, la présence des câbles ou conduits pour un suivi intuitif de la trace.

CA6681E

CA6681R

**Leveringstoestand**
- Geleverd in een koffertje met 1 set snoeren rood/zwart banaan geïsoleerd 4 mm mannetje recht/mannetje gebogen, 1 set van 2 krokodilklemmen, 1 stafaardelektrode, 1 batterij 9 V, 6 batterijen 1,5 V type AAA, 1 meetadapter voor fitting B22 *(bajonet)*, 1 adapter voor fitting E14 *(schroef)*, 1 netadapter en 1 gebruikshandleiding in 5 talen..

**État de livraison**
- Livré en mallette avec 1 jeu de cordon rouge/noir banane isolée 4 mm mâle droite / mâle coudée, 1 jeu de 2 pinces crocodiles, 1 piquet pour mise à la terre, 1 pile 9 V, 6 piles 1,5 V type AAA, 1 adaptateur de mesure pour douille B22 *(baïonette)*, 1 adaptateur pour douille E14 *(vis)*, 1 adaptateur prise secteur et 1 notice de fonctionnement en 5 langues.

| **Specificaties** / ***Spécifications*** | **CA6681E** ***(Emitter / Émetteur)*** |
|---|---|
| Scherm<br>*Écran* | LCD-scherm met weergave van de functies en een balk.<br>*LCD avec affichage fonctions et bargraphe.* |
| Frequentie van het uitgaande signaal<br>*Fréquence du signal de sortie* | 125 kHz |
| Meetbereik externe spanning<br>*Plage de mesure de tension externe* | 12 → 600V AC/DC |
| Functies<br>*Fonctions* | Digitale codering van de signalen om het signaal eenvoudig te identificeren, code van het uitgegeven signaal selecteerbaar, zaklampfunctie.<br>*Codage numérique des signaux pour une identification aisée du signal, code du signal d'émission sélectionnable, fonction torche.* |
| Stroomvoorziening / *Alimentation* | 1 batterij/*pile* 9V 1 |
| Afmetingen / *Dimensions* | 190 x 89 x 42,5 mm |
| Gewicht / *Poids* | 420 g (met batterij/*avec pile*) |
| Elektrische veiligheid / *Sécurité électrique* | CAT III 300 V |
| **Specificaties** / ***Spécifications*** | **CA6681R** ***(Ontvanger / Récepteur)*** |
| Scherm / *Écran* | LCD-scherm met achtergrondverlichting en weergave van de functies en een balkgrafiek code uitgifte, staat van de batterijen van de ontvanger en emitter.<br>*LCD rétro-éclairé avec affichage fonctions et bargraphe, code émission, état des piles récepteur et émetteur.* |
| Detectiediepte / *Profondeur de détection* | |
| 1P toepassing / *Application 1P* | 0 → 2 m |
| 2P toepassing / *Application 2P* | 0 → 0,5 m |
| Enkelvoudige lusverbinding / *Ligne de rebouclage simple* | Tot/*Jusqu'à* 2,5 m |
| Identificatie netspanning / *Identification de tension réseau* | ≈ 0 → 0,4 m |
| Functies<br>*Fonctions* | Automatische uitschakeling, automatische of handmatige instelling van de ontvangstgevoeligheid, zaklampfunctie.<br>*Arrêt automatique, réglage automatique ou manuel de la sensibilité de réception, fonction torche.* |
| Stroomvoorziening / *Alimentation* | 6 batterijen/*piles* 1,5 V AAA |
| Afmetingen / *Dimensions* | 241,5 x 78 x 38,5 mm |
| Gewicht / *Poids* | 360 g (met batterijen/*avec piles*) |